GENERADOR DE GASOLINA

MODELO PGG3000E

FICHA TÉCNICA



kW	ESP	3.0
kW	PRP	2.7
Hz	FRECUENCIA	50
	COMBUSTIBLE	GASOLINA
V	VOLTAJE	230
	MOTOR	R210

ESPECIFICACIONES

Motor	R210
Combustible	Gasolina
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
ESP (kW)	3.0
PRP (kW)	2.7
Especificaciones Motor	Motocilíndrico,
	refrigeración
	forzada por aire,
	4 tiempos
Cilindrada (cc)	212
Diámetro x carrera (mm x mm)	70 x 55
Capacidad del tanque (L)	19
Autonomía al 100% de carga (h)	10
Autonomía al 50% de carga (h)	17
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Ruedas y Asas	Sí

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Tipo de enchufe y conexiones	2 AC Euro 230 V
	1 DC 12 V (8.3 A)
	1 Multímetro
	1 Interruptor AC
	1 Interruptor DC
Dimensiones LxWxH (mm)	600x465x460
Peso Neto (Kg)	50.5
Nivel sonoro (db@7m)	≤96



CARACTERÍSTICAS

- Arranque eléctrico/automático para una fácil operación.
- Alternador de alto rendimiento.
- Chasis de tubo de acero endurecido.
- Tomas de corriente protegidas por disyuntores.
- Equipo muy compacto y silencioso.

3 AÑOS

GARANTÍA

Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.

info@power10.eu
power10.eu
Calle Ponent, 44 -PI Can Mascaró, La Palma de Cervelló, 08756, Barcelona, España.